

AMP 60 / MX 71

Amplificatore - Mixer



AMP 60 è un amplificatore professionale con 8 ingressi e 2 uscite.

AMP 60 ha un robusto finale in classe A/B che eroga la potenza di 60 W RMS su 4 Ohm e gli permette di essere utilizzato in qualsiasi sistema audio, dal più semplice al più complesso.

AMP 60 ha la possibilità di gestire i toni alti e bassi su ogni ingresso microfonico e un filtro taglia basso.

AMP 60 viene fornito anche senza finale, come mixer puro e prende il nome di **MX 71** che mantiene le medesime caratteristiche dell' **AMP 60** senza amplificare.

AMP 60 e **MX 71** vengono forniti in mobile rack 19" da 1 unità e con un peso da 2 a 4 Kg (amplificato). Alimentazione 220 V connettore IEC.

AMP 60 e **MX 71** hanno anch'essi la qualità di rendere il suono pulito ed intelligente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

AMP 60 - MX 71

- USCITA DI POTENZA: (solo AMP60) _____ 68 W, 4 Ohm
- RISPOSTA IN FREQUENZA: _____ 20 Hz - 20 KHz (+0, -3 dB)
- DISTORSIONE ARMONICA: _____ THD < 0,1% a +20 dB uscita Master
- SENS. INGRESSI MICROFONO: _____ -60 dB - 2 KOhm
- SENS. INGRESSI AUX 1 BILANCIATO: _____ -20 dB - 50 KOhm (con jumper interno su posizione linea)
- SENS. INGRESSI AUX 1 BILANCIATO: _____ -56 dB - 2 KOhm (con jumper interno su posizione mic.)
- SENS. INGRESSI AUX 2 RCA: _____ -20 dB - 20 KOhm
- CONTROLLO BASSI: _____ su tutti i canali a 100 Hz \pm 14 dB - F.T. \pm 3 dB 500 Hz
- CONTROLLO ALTI: _____ su tutti i canali a 10 KHz \pm 14 dB - F.T. \pm 3 dB 1,7 KHz
- FILTRO TAGLIA BASSI: _____ -3 dB @ 700 Hz
- USCITA REC OUT: _____ 0 dB - 6 KOhm
- USCITA SEGNALE BILANCIATO: _____ +20 dB max (sbilanc. senza perdita segnale)
- INGRESSI MICRO: _____ n° 6 jack XLR selezionabili Phantom
- INSERZIONE PER F.B.S.: _____ 1 jack stereo IN/OUT
- INGRESSO AUX 1: _____ 1 jack XLR bilanciato
- INGRESSO AUX2: _____ n° 2 RCA
- REC OUT: _____ n° 2 RCA
- LINE OUT: _____ 1 jack XLR bilanciato
- USCITA ALTOPARLANTI: (solo AMP60) _____ 1 morsetto a due vie
- INGRESSO VCA: _____ alimentazione con fusibile
- REGOLAZIONI VOLUME: _____ 8 (una per ingresso)
- VOLUME MASTER: _____ 1
- VU METER: _____ 4 led (-40, -20, 0, +10 dB)
- LED INDICATORE: _____ n° 1 protezione (rosso)/accesso (verde)
- ALIMENTAZIONE: _____ 220/230 V ca /potenza max 110 VA (AMP60) - potenza max 10 VA (MX7 1)
- DIMENSIONI (LxAxP) mm: _____ 483 x 45 x 305
- PESO: _____ da 2 a 4 Kg (amplificato)
- DIPSWITCH PER ATTIVAZIONE ALIMENTAZIONE PHANTOM SUI CANALI MICROFONICI
- DIPSWITCH PER ATTIVAZIONE FILTRO TAGLIA BASSI
- PREDISPOSIZIONE INGRESSO BILANCIATO AUX1 PER LINEA O MICROFONO

Le immagini sono puramente a carattere illustrativo e le caratteristiche potranno essere cambiate senza alcun preavviso

FULGOR SERVICE - Via Caduti del Lavoro, 58 - 19021 Arcola (SP)
Telefono 0187 954488 - Fax 0187 952326
<http://www.fulgorservice.it> - e-mail: info@fulgorservice.it

Numero Verde
800 - 804067


FULGOR SERVICE
SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE