



Automixer 84 DSP

Mixer Automatico Matrice Digitale con DSP



- **AUTOMIXER 84 DSP** è un mixer automatico, matrice con tecnologia DSP, capace di gestire completamente 8 ingressi su 4 uscite.
- **AUTOMIXER 84 DSP** apre una nuova era nei sistemi audio. Infatti renderà facilissimo l'utilizzo all'utente finale anche in sistemi complicati.
- **AUTOMIXER 84 DSP** risolve i problemi di feedback e rientro del riverbero creato dall'impiego di numerosi microfoni all'interno di una struttura riverberante, garantendo la massima intelligibilità della parola. Permette di programmare diverse configurazioni e richiamarle in ogni momento.
- La gestione di **AUTOMIXER 84 DSP** è affidata a microprocessori e a moduli DSP (Digital Signal Processing) che vengono configurati tramite apposito software dedicato al momento dell'installazione.
- **AUTOMIXER 84 DSP** permette grazie alle sue molteplici funzioni di essere inserito in qualsiasi sistema audio. La dotazione di bordo (4 equalizzatori, 4 delay, 4 crossover, matrice 4x4, 8 compressori, 8 limiter, 8 ingressi linea/ micro, 4 uscite bilanciate, automixer selezionabile su tutti gli ingressi, ecc.ecc.) racchiude il meglio della tecnologia di cui oggi si possa disporre, racchiusa in un elegante mobile a 1 unità rack.
- **AUTOMIXER 84 DSP** viene fornito con pannello di controllo, configurazioni e led.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTOMIXER 84 DSP

- Automixer a 8 ingressi micro/line
- 4 delay
- DSP 24bit/44,4 KHz
- Matrice 8 x 4
- Configurazioni remotabili
- Possibilità di assegnare priorità
- 8 Limiter (su singolo IN)
- Funzione priorità su 8 ingressi
- Assistenza remota
- 8 EQ parametrici a 1/48
- 4 crossover
- 8 preset
- 8 compressori / limiter
- 4 uscite indipendenti
- 8 EQ (versione AM84/DSP/EQ) uno per ingresso (optional)
- Software dedicato
- 8 potenziometri configurabili



- SOFTWARE: _____ V. 3.0 (in continuo aggiornamento: info@fulgorservice.it)
- RISPOSTA IN FREQUENZA: _____ 20 Hz - 20 kHz @ 0dB: 0/-1dB THD
- RUMORE.: _____ 40 Hz - 20 kHz @ 0dB: <0,005%
- ALIMENTAZIONE ESTERNA (switching): _____ IN 115-230VAC - OUT +12 V, +12V, +5V/20 W
- INGRESSI: __ Alimentazione phantom +12 V (opzionale +24 V, +48 V) - Impedenza di ingresso 6,6 K
- USCITE: _____ Bilanciate, massimo +20 dB
- DIMENSIONI: _____ 482 x 180 x 44 mm
- PESO: _____ 2,4 Kg

MADE IN EUROPE



FULGOR SERVICE - Via Caduti del Lavoro, 58 - 19021 Arcola (SP)
 Telefono 0187 954488 - Fax 0187 952326
<http://www.fulgorservice.it> - e-mail: info@fulgorservice.it

Numero Verde
800 - 804067

FULGOR SERVICE
 SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

Le immagini sono puramente a carattere illustrativo e le caratteristiche potranno essere cambiate senza alcun preavviso