

# AMP 150

Amplificatore integrato

**AMP 150** è l'amplificatore di Fulgor Service adatto ad ogni installazione dove si richieda di amplificare il segnale audio ed ottenere un suono pulito.

**AMP 150** è un amplificatore professionale in classe A/B composto da mixer, preamplificatore e finale di potenza da 150 W RMS.

**AMP 150** è progettato, ingegnerizzato e prodotto in Fulgor Service utilizzando tutti componenti italiani, con standard qualitativi elevatissimi.

**AMP 150** può gestire fino a 6 ingressi microfonici e 3 ingressi linea su due uscite; un'uscita di segnale a bassa frequenza e un'altra amplificata con trasformatore d'uscita. IN/OUT per collegamento antilarson o effetti. Uscita monitor dedicata.

**AMP 150** è costruito in solida struttura metallica da 2 unità rack 19".



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### AMP 150

- DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_ amplificatore compatto
- TIPO: \_\_\_\_\_ 150 W mono
- POTENZA NOM. MAX.: \_\_\_\_\_ RMS 150W - max 180W
- RAFFREDDAMENTO: \_\_\_\_\_ ad aria tramite dissipatore
- PROTEZIONI: \_\_\_\_\_ 2 autotest e corto circuito in uscita
- BANDA PASSANTE (-3 dB): \_\_\_\_\_ 50-20.000 Hz
- INGRESSI MICRO: \_\_\_\_\_ n° 6 jack XLR 0,8 mV - 22 KΩ
- INGRESSI CD: \_\_\_\_\_ n° 2 jack RCA 80 mV - 1 KΩ
- INGRESSI LINEA: \_\_\_\_\_ n° 2 jack RCA 150 mV - 30 KΩ
- INGRESSO LINEA: \_\_\_\_\_ n° 1 XLR bilanciato
- USCITE (impedenza): \_\_\_\_\_ 4 / 8 / 16 Ω
- USCITE VOLT: \_\_\_\_\_ 50V - 100V
- FILTRO VOICE: \_\_\_\_\_ on/off
- USCITA UP: \_\_\_\_\_ n° 1 jack plug mono 6,3 - 775 mV
- USCITA/ENTRATA FBS: \_\_\_\_\_ n° 1 jack stereo 6,3
- CONTROLLI MICRO: \_\_\_\_\_ n°6 - volume (5 fissi - 1 selezionabile)
- CONTROLLI LINEA: \_\_\_\_\_ n°2 - volume
- CONTROLLO MASTER: \_\_\_\_\_ n°1 - volume
- CONTROLLO TONI: \_\_\_\_\_ n°3 - bassi-medi-alti
- CONTROLLO PHANTOM: \_\_\_\_\_ n°6 - tramite micro switch per ingresso
- ALIMENTAZIONE DA RETE AC: \_\_\_\_\_ 230 V / 50 Hz spina IEC
- OUT RETE AC: \_\_\_\_\_ 230 V / 50 Hz presa IEC
- PRESENTAZIONE: \_\_\_\_\_ standard rack 2 unità
- DIMENSIONI (LxAxP) mm: \_\_\_\_\_ 483 x 100 x 305
- PESO: \_\_\_\_\_ 15 Kg
- NOTA.: \_\_\_\_\_ uscita monitor dedicata con volume



# UP 1x120

Amplificatore

Finale di potenza 1 x 120 W RMS per audio professionale, con trasformatore di uscita output 8 Ohm 4 Ohm, 50/100V.

Connessioni ingresso XLR ed euroblock. In uscita euroblock.

La serie **UP** è progettata per un'ampia varietà di applicazioni, da Chiese, sale riunioni multifunzione, auditorium, e spazi aperti e luoghi di Culto vari.

Questo amplificatore fornisce un'ampia potenza per sistemi di altoparlanti per rinforzo sonoro distribuito con un alto numero di diffusori ad impedenza fissa o ad alta impedenza.

Prestazioni THD (rapporto segnale-rumore) con rapporto 0,1% a 100db. Tutte le unità di potenza e amplificatori di Fulgor Service hanno prestazioni professionali mantenendo il THD il più basso possibile in modo da ottenere una eccezionale qualità che li contraddistingue da sempre.

Il finale **UP 1X120** non richiede ventole interne per il raffreddamento. Quest'ultimo viene effettuato da un dissipatore che garantisce un ottimo scambio termico in modo silenzioso ed affidabile.

**UP 1x120** ha una circuitazione elettronica con caratteristiche di qualità e sicurezza.

La carpenteria metallica è idonea all'appoggio su piano ed è predisposta per il montaggio a rack 19" (1 unità rack).



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### UP 1 X 120

- DESCRIZIONE: \_\_\_\_\_ Unità di potenza 1 canale
- POTENZA NOMINALE RMS: \_\_\_\_\_ 1 x 120 W
- POTENZA DI PICCO: \_\_\_\_\_ 1 x 180 W
- POTENZIOMETRO VOLUME: \_\_\_\_\_ Frontale
- RAFFREDDAMENTO: \_\_\_\_\_ Ad aria tramite dissipatore
- INGRESSO: \_\_\_\_\_ XLR bilanciato
- TRASFORMATORE DI USCITA: \_\_\_\_\_ in Ohm e Volt
- BANDA PASSANTE.: \_\_\_\_\_ 20-22.000 Hz ± 2 dB
- DIMENSIONI (LxAxP) mm: \_\_\_\_\_ 483 x 44 x 275
- PESO: \_\_\_\_\_ 6 Kg

Le immagini sono puramente a carattere illustrativo e le caratteristiche potranno essere cambiate senza alcun preavviso